

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -  
INSTALACJI OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO W PIWNICACH  
ADRES INWESTYCJI: Tychy 43-100, ul. Zapolskiej 59 - 65  
NAZWA INWESTORA: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zuzanna"  
ADRES INWESTORA: Tychy 43-100, ul. Zgrzebnioka 35A

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Janusz Białecki

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 27 marca 2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
poniedziałek, 27 marca 2023

Data zatwierdzenia

## Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - OSWIETLENIE PODSTAWOWE W PIWNICACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - OSWIETLENIE PODSTAWOWE W PIWNICACH</b>					
1		<b>Wykucia i przebicia</b>			
1.1	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 18 mm Krotność = 0,7	otw.		
		44	otw.	44,000	
				RAZEM	44,000
1.2	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 30 mm Krotność = 0,9	otw.		
		26	otw.	26,000	
				RAZEM	26,000
1.3	KNR 2-02 1502-05	Czyszczenie i malowanie farbą białą tynków zabrudzonych przy montażu rur instalacyjnych	m2		
		520	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
2		<b>Rury i koryta</b>			
2.1		<b>Piwnica</b>			
2.1.1	KNNR 5 0113-01	Puszka instalacyjna n.t. hermetyczna z 6-dławicami z szybkoszłączkami 1,5mm *6	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
2.1.2	KNNR 5 0113-01	Uchwyt zamykany - montażowy do rur 18	szt		
		1380	szt	1 380,000	
				RAZEM	1 380,000
2.1.3	KNNR 5 0103-03	Rura elektroinstalacyjna RL 18- ciąg komunikacji piwnica -3mb- Krotność = 0,1	szt		
		230	szt	230,000	
				RAZEM	230,000
2.1.4	KNNR 5 0110-05	Kolanko instalacyjne 18 (złączka kompensacyjna)	szt		
		150	szt	150,000	
				RAZEM	150,000
2.1.5	KNR 5-18 1701-04	Układanie rur PVC śr. 18 mm na tynku	m		
		690	m	690,000	
				RAZEM	690,000
2.2		<b>Inne</b>			

## Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - OSWIETLENIE PODSTAWOWE W PIWNICACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Zasilanie i rozdział energii elektrycznej			
4		Doposażenie istniejącej RG-ADM			
4.1	KNNR-W 9 0812-03	Odlączenie kabli z istniejących zabezpieczeń + ponowne podłączenie * istniejące przewody zasilania gniazd, ośw. klatek schodowych	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
4.2	KNNR-W 9 0202-01	Doposażenie istniejącej RG-ADM o zabezpieczenie pod zasilanie instalacji oświetlenia piwnic i wyłącznik mocy	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - pomiary przy wymienianych tablicach	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5		Instalacja oświetleniowa			
5.1	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> YDYżo 3x1,5 Krotność = 0,5	m		
		490	m	490,000	
				RAZEM	490,000
5.2	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> YDYżo 5x1,5 Krotność = 0,7	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
5.3	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane o przekroju 1,5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
		690	m	690,000	
				RAZEM	690,000
5.4	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce Krotność = 0,5	kpl		
		327	kpl	327,000	
				RAZEM	327,000
5.5	KNNR 5 0504-02	Oprawy Camea Led 16W 4000K - RCR (przed wejściem do piwnicy) Krotność = 0,9	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5.6	KNNR 5 0504-02	Oprawy Camea Led 16W 4000K - komunikacja piwnic Krotność = 0,8	kpl.		
		41	kpl.	41,000	
				RAZEM	41,000
5.7	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe (komórki lokatorskie) OPRAWA LED 12W np DAISY LED TORTES	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
5.8	KNNR 5 0307-01	Łączniki pojedynczy w kom. lokatorskich i ciągach komunikacji piwnic - hermetyczny n.t. Krotność = 0,6	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
5.9	KNNR 5 0307-01	Łączniki schodowy ciągach komunikacji piwnic - hermetyczny n.t. Krotność = 0,8	szt.		

## Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - OSWIETLENIE PODSTAWOWE W PIWNICACH

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5.10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.11	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - pomiary przy punktach oświetleniowych	szt		
		poz.5.5 + poz.5.7_1 + poz.5.7 + poz.5.8_1 + poz.5.8_2	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
<b>6</b>		<b>Dodatki</b>			
6.1	kalkulacja własna	Utylizacja zdemontowanych wyrobów (oprawy, włączniki, przewody, puszki)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią rur, rozdzielnic	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000