
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -
INSTALACJI OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO W PIWNICACH
ADRES INWESTYCJI: Tychy 43-100, ul. Zelwerowicza 26 - 28
NAZWA INWESTORA: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zuzanna"
ADRES INWESTORA: Tychy 43-100, ul. Zgrzebniocka 35A

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Janusz Białecki

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 27 marca 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
poniedziałek, 27 marca 2023

Data zatwierdzenia

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - OSWIETLENIE PODSTAWOWE W PIWNICACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - OSWIETLENIE PODSTAWOWE W PIWNICACH					
1		Wykucia i przebicia			
1.1	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 18 mm Krotność = 0,7	otw.		
		20	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000
1.2	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 30 mm Krotność = 0,9	otw.		
		12	otw.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.3	KNR 2-02 1502-05	Czyszczenie i malowanie farbą białą tynków zabrudzonych przy montażu rur instalacyjnych	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
2		Rury i koryta			
2.1		Piwnica			
2.1.1	KNNR 5 0113-01	Puszka instalacyjna n.t. hermetyczna z 6-dławicami z szybkozłączkami 1,5mm *6	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
2.1.2	KNNR 5 0113-01	Uchwyt zamykany - montażowy do rur 18	szt		
		450	szt	450,000	
				RAZEM	450,000
2.1.3	KNNR 5 0103-03	Rura elektroinstalacyjna RL 18- ciąg komunikacji piwnica -3mb- Krotność = 0,1	szt		
		80	szt	80,000	
				RAZEM	80,000
2.1.4	KNNR 5 0110-05	Kolanko instalacyjne 18 (złączka kompensacyjna)	szt		
		28	szt	28,000	
				RAZEM	28,000
2.1.5	KNR 5-18 1701-04	Układanie rur PVC śr. 18 mm na tynku	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
2.2		Inne			

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - OSWIETLENIE PODSTAWOWE W PIWNICACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Zasilanie i rozdział energii elektrycznej			
4		Doposażenie istniejącej RG-ADM			
4.1	KNNR-W 9 0812-03	Odlączenie kabli z istniejących zabezpieczeń + ponowne podłączenie * istniejące przewody zasilania gniazd, ośw. klatek schodowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2	KNNR-W 9 0202-01	Doposażenie istniejącej RG-ADM o zabezpieczenie pod zasilanie instalacji oświetlenia piwnic i wyłącznik mocy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - pomiary przy wymienianych tablicach	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Instalacja oświetleniowa			
5.1	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² YDYżo 3x1,5 Krotność = 0,5	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
5.2	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² YDYżo 5x1,5 Krotność = 0,7	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
5.3	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane o przekroju 1,5 mm ² wciągane do rur	m		
		242	m	242,000	
				RAZEM	242,000
5.4	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce Krotność = 0,5	kpl		
		138	kpl	138,000	
				RAZEM	138,000
5.5	KNNR 5 0504-02	Oprawy Camea Led 16W 4000K - RCR (przed wejściem do piwnicy) Krotność = 0,9	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5.6	KNNR 5 0504-02	Oprawy Camea Led 16W 4000K - komunikacja piwnic Krotność = 0,8	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
5.7	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe (komórki lokatorskie) OPRAWA LED 12W np DAISY LED TORTES	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5.8	KNNR 5 0307-01	Łączniki pojedynczy w kom. lokatorskich i ciągach komunikacji piwnic - hermetyczny n.t. Krotność = 0,6	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5.9	KNNR 5 0307-01	Łączniki schodowy ciągach komunikacji piwnic - hermetyczny n.t. Krotność = 0,8	szt.		

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - OSWIETLENIE PODSTAWOWE W PIWNICACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5.10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.11	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - pomiary przy punktach oświetleniowych	szt		
		poz.5.5 + poz.5.7_1 + poz.5.7 + poz.5.8_1 + poz.5.8_2	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
6		Dodatki			
6.1	kalkulacja własna	Utylizacja zdemontowanych wyrobów (oprawy, włączniki, przewody, puszki)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią rur, rozdzielnic	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000